



НАИМЕНОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ
Количество каналов	40 (для продаж в РФ) сетка C 675 (для экспорта) 15 сеток (-A ...+E) *
Чувствительность приемника, мкВ	0,3/0,5 (12 дБ с/ш FM, 10 дБ с/ш AM)
Выходная мощность передатчика, Вт 4,0 (13,8 В)	
Вид модуляции	AM (85%) / FM (2 кГц)
Напряжение питания, В	13,8
Максимальный потребляемый ток, А	не более 2,0
Габариты (Ш x В x Г), мм	140 x 40 x 123
Масса, кг	0,71

Типовые свойства - см. MJ-100 (стр. 4)

Дополнительные свойства:

- Функция «-5 кГц» (F + «-5K») и скрытые каналы
- Атенюатор DX/Local, кнопка «DX»
- Отображение «Номер канала» и «Частота» «FRQ»
- Звуковое подтверждение нажатия кнопок «BP»
- Сигнал окончания передачи «RB»
- Семь ячеек энергонезависимой памяти каналов
- Функция прослушивания двух выбранных каналов «DW»
- Подсветка кнопок управления

Отличительные свойства:

- Большой ЖК-дисплей с подсветкой, 2 градации яркости
- Идеальный автоматический спектральный шумоподавитель
- Регулируемый сигнальный шумоподавитель
- Микрофон с кнопками управления «ASQ» и «UP/DN»

* Переключение сеток перемычками