



НАИМЕНОВАНИЕ

ЗНАЧЕНИЕ

Количество каналов

40 (для продаж в РФ) сетка С
120/135 (для экспорта) сетки В, С, D (L, M, H) *

Чувствительность приемника, мкВ

0,3/0,5 (12 дБ с/ш FM / 10 дБ с/ш AM)

Выходная мощность передатчика, Вт 4,0 (13,8 В)

Вид модуляции

AM (90%) / FM (2 кГц)

Напряжение питания, В

13,8

Максимальный потребляемый ток, А

не более 2,0

Габариты (Ш x В x Г), мм

138 x 40 x 120

Масса, кг

0,65

Типовые свойства - см. MJ-100 (стр. 4)**Дополнительные свойства:**

- Функция «-5 кГц» (A/F + CH9 + ON) и скрытые каналы (A/F - 2 сек)
- Атенюатор LF/Lo (CH9 - 2 сек)
- Регулируемый спектральный шумоподаватель
- Крупносимвольный ЖК-индикатор с подсветкой
- Индикация режимов работы «TX/SC/FM/AM»
- Гарнитурный разъем 4-pin
- Неотсоединяемый кабель питания

* Кнопки переключения сеток (A/F + ON)