



## НАИМЕНОВАНИЕ

## ЗНАЧЕНИЕ

Количество каналов

40 (для продаж в РФ) сетка С

320 (для экспорта) 8 сеток А...Н \*

Чувствительность приемника, мкВ

0,2/0,5 (12 дБ с/ш FM, 10 дБ с/ш AM)

Выходная мощность передатчика, Вт 4,0 (13,8 В)

Вид модуляции

4,0 (13,8 В) (18,0 для экспорта)

Напряжение питания, В

13,8

Максимальный потребляемый ток, А

не более 2,0

Размеры (Ш x В x Г), мм

158 x 48 x 142

Масса, кг

1,0

**Типовые свойства - см. MJ-100 (стр. 4)****Дополнительные свойства:**

- Идеальный автоматический шумодавитель «ASQ»
- Атенюатор DX/Local «LOC»
- Три ячейки энергонезависимой памяти каналов
- Отображение «Номер канала» / «Частота» «FRQ»
- Звуковое подтверждение нажатия кнопок «BP»
- Функция прослушивания двух выбранных каналов «DW»

**Отличительные свойства:**

- Передняя панель с большим ЖК-дисплеем с цветной подсветкой
- Встроенная система подавления импульсных помех «NB»
- Управление функцией «-5 кГц» отдельной кнопкой «RU»
- Автоматическое ограничение времени работы на передачу «TOT»
- Отключение звука при телефонном разговоре
- Микрофон с кнопками управления «ASQ» и «UP/DN»
- Выходной каскад передатчика параллельного типа
- Панель радиатора с увеличенной поверхностью охлаждения

\* Кнопки переключения сеток (FR + A/F + ON)