



НАИМЕНОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ
Количество каналов	40 (для продаж в РФ) сетка С 675 (для экспорта) 15 сеток (-А ...+Е) *
Чувствительность приемника, мкВ	0,3/0,5 (12 дБ с/ш FM, 10 дБ с/ш AM)
Выходная мощность передатчика, Вт 4,0 (13,8 В)	
Вид модуляции	AM (90%) / FM (2 кГц)
Напряжение питания, В	13,8 ... 24,0
Максимальный потребляемый ток, А	не более 2,0
Габариты (Ш x В x Г), мм	178 x 50 x 153 (1 DIN)
Масса, кг	0,9

Типовые свойства - см. MJ-100 (стр. 4)

Дополнительные свойства:

- Синтезатор частоты с микропроцессорным управлением
- Отображение «Номер канала» и «Частота» «FRQ»
- Функция «-5 кГц» (F + CH9) и скрытые каналы
- Плавное управление чувствительностью приемника «RF»
- Звуковое подтверждение нажатия кнопок «BP»
- Семь ячеек энергонезависимой памяти каналов
- Подсветка и блокировка органов управления

Отличительные свойства:

- ЖК-дисплей с большими углами обзора
- Универсальное напряжение питания + 12 ... + 24 В
- Идеальный автоматический спектральный шумоподавитель
- Регулируемый сигнальный шумоподавитель
- Микрофон с кнопками управления «ASQ» и «UP/DN» с подсветкой
- Фронтальный динамик

* Переключение сеток переключателями