



НАИМЕНОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ
Количество каналов	40/45 (для продаж в РФ) сетка С 120/135 (для экспорта) сетки В, С, D (L, M, H) *
Чувствительность приемника, мкВ	0,3/0,5 (12 дБ с/ш FM / 10 дБ с/ш AM)
Выходная мощность передатчика, Вт 4 (13,8 В)	
Вид модуляции	AM (85%) / FM (2 кГц)
Напряжение питания, В	13,8
Максимальный потребляемый ток, А	не более 2,0
Габариты (Ш x В x Г), мм	138 x 40 x 120
Масса, кг	0,65

Типовые свойства:

- Компактный дизайн
- Кнопки переключения режимов «AM/FM» и каналов «UP/DN»
- Экстренный вызов 9-го канала «CH9»
- Микропроцессорная система управления
- Синтезатор частот на микросхеме LC7152N
- Аттenuатор «LOC» и кварцевый фильтр 1-й ПЧ приемника
- Регулируемый шумоподавител
- Энергонезависимая память EEPROM
- Микрофон с надежной тангентой
- Разъёмы для антенны под PL-259, для гарнитуры - 5-pin
- Динамик увеличенной мощности (76x76 мм, 8 Ом, 3 Вт)
- Подключение внешнего громкоговорителя через Jack 3,5мм

Дополнительные свойства:

- Функция «-5 кГц» (A/F + CH9 + ON) и скрытые каналы (A/F - 2 сек)
- Крупносимвольный ЖК-индикатор с подсветкой
- Неотсоединяемый кабель питания

* Кнопки переключения сеток (A/F + ON)