

MJ-200 MJ-200+

MegaJet
автомобильная радиостанция
Производство: Южная Корея

5



НАИМЕНОВАНИЕ

Количество каналов

ЗНАЧЕНИЕ

40/45 (для продаж в РФ) сетка С
120/135 (для экспорта) сетки В, С, D (L, M, H) *
0,3/0,5 (12 дБ с/ш FM / 10 дБ с/ш AM)

Чувствительность приемника, мкВ

Выходная мощность передатчика, Вт 4,0 (13,8 В)

AM (90%) / FM (2 кГц)

Вид модуляции

Напряжение питания, В

13,8

Максимальный потребляемый ток, А

не более 2,0

Габариты (Ш x В x Г), мм

138 x 40 x 120

Масса, кг

0,67

Типовые свойства - см. MJ-100 (стр. 4)

Дополнительные свойства:

- Функция «-5 кГц» (A/F + CH9 + ON) и скрытые каналы (A/F - 2 сек)
- Аттенюатор LF/Lo (CH9 - 2 сек)
- Функция прослушивания двух выбранных каналов «DW»
- Индикация режимов работы «TX/RX»
- Удобные соосные регуляторы «VOL/SQ»
- Крупносимвольный ЖК-индикатор с подсветкой
- Неотсоединяемый кабель питания

Отличительные свойства MJ-200 Plus:

- Черные кнопки с прозрачными мнемознаками
- Плавная регулировка чувствительности с фиксацией
- Микрофон с кнопками управления каналами «UP/DN»
- Гарнитурный разъем 6-pin (4-pin MJ-200)

* Кнопки переключения сеток (A/F + ON)