

Оборудование Си-Би радиосвязи для профессиональных приложений



НАИМЕНОВАНИЕ	ЗНАЧЕНИЕ
Количество каналов	40 (для продаж в РФ) сетка С 240 (для экспорта) сетки А, В, С, D, E, F *
Чувствительность приемника, мкВ	0,3/0,5 (12 дБ с/ш FM, 10 дБ с/ш AM)
Выходная мощность передатчика, Вт 4,0 (13,8 В)	
Вид модуляции	AM (90%) / FM (2 кГц)
Напряжение питания, В	13,8
Максимальный потребляемый ток, А	не более 2,0
Габариты (Ш x В x Г), мм	138 x 40 x 125 / 138 x 40 x 145 (MJ-600 T)
Масса, кг	0,7 / 0,9 (MJ-600 T)

Типовые свойства - см. MJ-100 (стр. 4)

Дополнительные свойства:

- Базовая модель концептуальной технологической платформы «600»
- Передняя панель с большим ЖК-дисплеем с подсветкой
- Идеальный автоматический спектральный шумоподавитель
- Регулируемый сигнальный шумоподавитель
- Встроенный подавитель импульсных помех в режиме «AM»
- Отображение «Номер канала» / «Частота» «FRQ»
- Четыре ячейки памяти каналов
- Функция памяти предыдущего канала «LCR»
- Звуковое подтверждение нажатия кнопок «BP»
- Динамический микрофон с кнопками «ASQ» и «UP/DN»
- Отсоединяемый кабель питания

Отличительные свойства MJ-600 Turbo:

- Выходной каскад передатчика параллельного типа
- Панель радиатора с увеличенной поверхностью охлаждения

* Кнопки переключения сеток (A/F + SCAN + ON)