

**MJ-800****MegaJet**  
автомобильная радиостанция  
Производство: Южная Корея

11

**НАИМЕНОВАНИЕ**

Количество каналов

**ЗНАЧЕНИЕ**

40 (для продаж в РФ) сетка С

240 (для экспорта) сетки А, В, С, Д, Е, F \*

Чувствительность приемника, мкВ

0,3/0,5 (12 дБ с/ш FM, 10 дБ с/ш AM)

Выходная мощность передатчика, Вт 4,0 (13,8 В)

AM (90%) / FM (2 кГц)

Вид модуляции

13,8

Напряжение питания, В

не более 2,0

Максимальный потребляемый ток, А

138 x 40 x 145

Габариты (Ш x В x Г), мм

0,8

Масса, кг

**Типовые свойства - см. MJ-100 (стр. 4)****Дополнительные свойства:**

- Оригинальная передняя панель с большим ЖК-дисплеем
- Идеальный автоматический шумоподавитель «ASQ»
- Индикатор уровня сигналов «RX/TX»
- Отображение «Номер канала» / «Частота» «FRQ»
- Три ячейки энергонезависимой памяти каналов
- Функция памяти предыдущего канала «LCR»
- Функция прослушивания двух выбранных каналов «DW»
- Звуковое подтверждение нажатия кнопок «BP»
- Сигнал окончания передачи «RB»
- Подсветка кнопок управления
- Отсоединяемый кабель питания
- Микрофон с кнопкой управления «ASQ»

---

\* Кнопки переключения сеток (SCH + TOT + ON)